



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.it

GENERATORE BENZINA 4 TEMPI



UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, piccoli elettrodomestici, bicolage, emergenza.



D A T I T E C N I C I

COD. 60124

BARCODE



Potenza max. monofase 5,5 Kw
Potenza nom. monofase 5,0 Kw
Modalità avviamento Elettrico
Prese 1x16A 1x32A
Tensione/Frequenza 230V/50Hz
Capacità carburante 25 L
Presa 12V Sì
Autonomia 50% carico 12 h
Rumorosità a 7m 72 dB



Modello motore 188-F
Potenza 13 HP
Cilindrata 390 cc
Modello alternatore Hengtai



Peso netto/lordo 75/78 Kg
Dimensioni prodotto 70x54x53 cm

+ DOTAZIONI

SCHEDA AVR

Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.



AVVOLGIMENTO IN RAME

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



KIT CARRELLO - OPZIONAL

Il kit carrello cod. 60288 permette di aumentare la trasportabilità del generatore e poterlo muovere più agevolmente

